



**Bilge Elektronik Ltd. Şti.
Eczanem Otomasyon Sistemi**

SMS Modülü

2. Veresiye/Emanet Bildirimleri için SMS Gönderimi

Aynı şekilde veresiye/emanet raporundan borç hatırlatması ya da vadesi geçen veresiye/emanet borçları uyarısı amacı ile rapor üzerinden cep telefonu bulunan hastalara seçim yapılarak sms gönderimi yapılabilir.

(Raporlar → Emanet Raporu / Veresiye Raporu)

in ödediği toplam tutar, hastanın veresiye borçlarından tarih sırasına göre düşülür. Bu şekilde hastanın , kapatılmamış ilk veresiye borcundan düşürülerek kalan borç hesaplanır. Aşağıdaki liste, bu şekilde yansıtılır.

Tutar >= Dosya No :

Hasta Grubu : Vadesi geçen veresiye satışlar

İşlem Türü	Tutarı	Ödeme	Kalan	Vade	Dosya No	G.
Veresiye Satış	2.89	0.00	2.89	21/10/2010		
Reçeteli Satış	10.83	0.00	10.83	21/10/2010		
Reçeteli Satış	15.18	0.00	15.18	21/10/2010		
Reçeteli Satış	14.57	0.00	14.57	21/10/2010		
Reçeteli Satış	24.87	0.00	24.87	21/10/2010		
Reçeteli Satış	7.16	0.00	7.16	21/10/2010		

Borçlar Toplamı : 32.03 **Hasta Grubuna Ait Toplam Borç : 32.03**
Ait Cep Telefonu : **Veresiye Toplamı : 75.50**

İçerik SMS Excel Yazdır Kapat

Hasta Grubu : Vadesi geçen emanet satışlar

Ürün Adı :

Kullanıcı : Tutar >= Dosya No :

in Miktarları

Ürün Adı	M.	Fiyatı	Tutarı	Ödeme	Vade	Dosya No	G.	S.
ASEPTOL %01 100 ML SOLUSYON	1	2.91	2.91	0.00	21/10/2010			
FARHEX SPREY 30 ML	1	9.07	9.07	0.00	20/10/2010			
OTRIVINE 10 ML PED. DOZ AYARLI	1	2.82	2.82	0.00	20/10/2010			
INFEROSE İ.V. 2700 MG/5 ML 5 M	1	90.41	90.41	0.00	18/10/2010			
INFEROSE İ.V. 2700 MG/5 ML 5 M	2	90.41	180.82	180.00	18/10/2010			
FERRUM HAUSMANN 50 MG/ML 3	1	6.84	6.84	0.00	17/10/2010			
AMOKLAVİN BID 200/28 MG 70 ML	1	8.68	8.68	0.00	17/10/2010			
ZINCO 30 MG FORTL SURUP	1	17.09	17.09	0.00	17/10/2010			

Hasta Ait Tüm Borçlar Toplamı : 2.91 **Tüm Emanetler Toplamı : 995.61**
Hastaya Ait Cep Telefonu :

SMS Excel Yazdır Kapat

3. Özel Sms Gönderimi

Bu ekranda cep telefonu kayıtlı bulunan tüm kişiler gruplar halinde görülür. Hasta Grubu, Doktor Grubu, Kurum Grubu ve Özel Grup ve kullanıcının kendi tanımladığı gruplar.

(Sms →Özel SMS)

SMS Gönderme
Cep telefonlarına mesaj gönderebilmeniz için ayarlar menüsünden gönderim ayarlarınızı yapınız ...

SMS Gönderim Seçim Formu

SMS Grup : ...

Tümü

Adı Soyadı	Cep Tel.
Grup : HASTA	
	537 - 547 77
	538 - 219 71
	536 - 433 13
	542 - 763 35
	535 - 282 08
	549 - 710 38
	542 - 368 36
	542 - 223 59
	536 - 812 26
	535 - 949 05
	539 - 628 13
	534 - 365 55
	533 - 447 38
	536 - 340 05
	536 - 851 04

Seçilenler

Adı Soyadı	Cep Tel.
	535 - 737 33
	543 - 474 98
	537 - 294 90

Kayıt

Kayıt

Seç Kaydet Kapat

[F2]Kaydet [ESC]Vazgeç

Bu bölümde kullanıcı kendi mesajını yazarak gönderim yapar.

Ayrıca kullanıcı, ister tek tek kişi seçilerek, istenirse de grup seçimi yapılarak tüm gruba sms gönderilebilir.

Ayrıca bu ekrandan kullanıcı kendi gruplarını tanımlayabilir. Sağ tarafa seçilen kişiler için **Kaydet** seçeneği kullanılarak yeni bir grup adı girilir ve böylece bu kişileri içeren grup oluşturulmuş olur.

4. Sms Gönderim Ayarları

Sms menüsü altından erişilen bu seçenek ile sms gönderimi için gerekli olan kullanıcı adı ve şifresi bilgileri belirlenerek, girilen bilgilerin doğruluğunu test etmek için de Sorgula seçeneği kullanılabilir.

(Sms →Sms Gönderim Ayarları)



Sms Ayarları

SMS Gönderme

Cep telefonlarına toplu sms gönderebilmek için aşağıdaki bilgileri giriniz.
Özellikle kullanıcı adı ve parolanızı doğru giriniz.

Kullanıcı Adı : Şifre :

Normal SMS Türkçe karakter kullanmadan 160 karaktere kadar mesaj gönderme şeklindedir.

Kalan Kontör : 0

[F2] Kaydet [F8] Sorgula [Esc] Vazgeç

Kullanıcı adı ve şifreniz, başvurunuz sırasında iletişim olarak vereceğiniz cep telefonunuza SMS yolu ile iletilecektir.

Bilgilerinizi yazdıktan sonra **Sorgula** butonunu kullanarak Kalan Kontör bilgisinin ekrana gelip gelmediğini kontrol edebilirsiniz. Eğer bilgi gelmezse kullanıcı adı ve şifrenizi kontrol ediniz.

Bu ekranı her açtığınızda otomatik olarak size kalan kontör bilginiz görünecektir. Bu şekilde ne kadar mesaj gönderimi yaptığımız ile ilgili bilgilenmiş olacaksınız. Kontör bilgisi sanal bir bilgi olup, sistem otomatik olarak güncellenmektedir. Kullanıcının kontör alması gibi durum olmayacaktır.

5. Sms Mesaj Ayarları

Sms menüsünden erişilebilen bu seçenek ile mesaj gönderim ayarları yapılandırılır. Dozaj Takip Raporu, Emanet Raporu ve Veresiye ekranlarından gönderilmek istenen mesajlara ait bir gönderim şekli tanımlanır. Bu tanımlama kalıp olarak tüm gönderimlerde kullanılır ancak örneğin ilaç adı, hasta adı gibi gönderim yapılacak kişiye özel bilgiler gönderim anında şekillendirilerek sms gönderimi yapılır.

(Sms →Sms Mesaj Ayarları)

Yukarıdaki seçeneklere göre örnek olarak gidecek mesaj şu şekilde olacaktır.

SAYIN AHMET MEHMET, A-FERİN 30 KAPSUL ADLI ILACINIZ BITMEK UZEREDİR, HATIRLATIR SAGLIKLI GUNLER DILERIZ

Aynı şekilde Veresiye ve Emanet seçenekleri de, belli kalıplar halinde hazırlanarak mesaj gönderim için kullanılabilir.

Önemli Not:

Sms Gönderimleri gönderilmek istenen kişiye ulaştığında, kişi, sistem tarafından oluşturulan bir isim ile göndereni görecektir. Örneğin **SAGLIKECZ** gibi. Kullanıcı isterse sistemden bu görünen ismi kendi isteği doğrultusunda değiştirme talebinde bulunabilmektedir.

6. İleri Tarihli Gönderim (Yalnızca Özel SMS için geçerlidir.)

Rapor ekranlarından yapılan gönderimler anlık gönderim olup işlemin gerçekleştirildiği andan itibaren iletim işlemi başlar. Ancak Özel Sms ekranından istenilirse mesajın ulaşmasını istediğimiz zamanı kullanıcı belirleyebilir. Bu ekranda **Hemen Gönder** seçeneği aktif haldedir. Bu seçenek kaldırılarak **girilen tarih ve saat bilgisi**, mesajın ulaşacağı zaman olarak seçilmiş olacaktır.

(Sms →Özel SMS)

Eczanem SMS

SMS Gönderme
Cep telefonlarına mesaj gönderebilmeniz için ayarlar menüsünden gönderim ayarlarınızı yapınız ...

Gönderilen : ...

Hazır Mesajlar : ...

Mesaj :

Hemen Gönder

Tarih : 15 Saat : __:__

Kalan Karakter : 0 SMS Adedi : 0

Rapor Gönder Temizle Kapat

[F3/F5] Sms/Mesaj Ayarları [F7] Temizle [F9] Gönder [Esc] Kapat

Böylece mesajınızın ulaşmasını istediğiniz zamanda eczanenizin kapalı olması halinde, ileri tarihli gönderim yaparak, mesajınızı istediğiniz zamanda ulaştırabilirsiniz.

7. Sms Raporları

Her gönderim için sistem, kullanıcıya bir adet **Sms Mesaj No** gönderir ve Sms menüsü altından Sms Raporları seçeneği ile bu mesaj numaralarına erişilir. Gönderim satırı seçilerek Rapor Al seçeneği ile ilgili mesaj no ya ait mesaj bilgileri listelenir. Bu listede İletildi, Beklemede ve Başarısız mesajları ve ait oldukları cep telefonu bilgisi ile alınır.

(Sms →Sms Raporları)

Mesaj ID	Gönderim Tarihi	M.Sayı
----------	-----------------	--------

Gönderilen Mesaj :

Gönderim Durumu : Tümü

Adı Soyadı / Ünvan	Cep Telefonu	Durum
--------------------	--------------	-------

Rapor Al Excel Sil Kapat

[F4] Rapor Al [F7] Rapor Sil [F10] Yazdır [F12] Excel [Esc] Kapat

Önemli Not:

Sistemde İletildi olarak görünen numaralara mesajlarınız ulaşmış demektir. Beklemede olarak görünen numaralara sistem, 24 saat boyunca mesajınızı ulaştırmaya devam edecektir, bu sürede iletim başarılı olamazsa Başarısız olarak raporlara yansıtacaktır. Başarısız olma nedenleri kısaca, cep telefonunun kullanılmaması, kapalı olması, mesaj bölümünün dolu olması ve sistem mesajlarına operatör tarafından kapalı olması gibi nedenler gösterilebilir. Sistem iletimi başarısız olan mesajları ücrete dâhil etmeyecektir.

8. Bařvuru

Bařvuru iin gerekli bilgilendirmeleri internet sitemiz www.bilgegrup.com.tr adresinden edinebilirsiniz. ncelikle sitemizde belirtilen gerekli evrakları tamamlamanız gerekmektedir.

Evraklarınızı hazırladıktan sonra szleşme metnini yazdırıp doldurmanız gerekmektedir. Szleşme dosyasına <http://www.bilgegrup.com.tr/SonKullaniciSozlesme.pdf> adresinden ya da sitemizden ulaşabilirsiniz. Sms sistemi ile ilgili ücretlendirme bilgilerine de <http://www.bilgegrup.com.tr/Dosyalar/SMSfiyatTarifesi.doc> adresinden ya da yine sitemizden ulaşabilirsiniz.

Evrak ve szleşme işlemlerinizi sonra 0216 – 305 18 88 numaralı telefondan bařvurunuzu yapabilirsiniz.